

MS-5XX 系列 直流电阻测试仪

仪器外观	规格	功能特点
	MS-505R 5A	<p>采用“四端”测量，消除引线电阻与接触引起的测量误差 有过压防护功能，能防反电动势冲击 适用于各类电力变压器、互感器绕组等感性低阻值电阻的测量与分析</p> <p>测试范围：0~2000Ω（共六档） 测试电流：5A（20mΩ、200mΩ）、2A（2Ω）、0.2A（20Ω）、0.02A（200Ω）、0.002A（2000Ω） 分辨率：1μΩ（20mΩ档）、10μΩ（200mΩ档）、0.1mΩ（2Ω档）、1mΩ（20Ω档）、10mΩ（200Ω档）、0.1Ω（2000Ω档）</p>
	MS-510R 10A	<p>采用全新电源技术，具有体积小、重量轻、输出电流大、重复性好、抗干扰能力强、保护功能完善等特点</p> <p>测试电流：自动、<20mA、40mA、200mA、1A、5A、10A 测量范围：10A：0.2mΩ~800mΩ、5A：2mΩ~2Ω、1A：5mΩ~10Ω、200mA：100mΩ~50Ω、40mA：500mΩ~250Ω ±(0.2%+2字)</p>
	MS-510S 10A 三通道	<p>同时测量并显示三相电阻值和三相不平衡率的功能，解决了电力变压器各分接绕组直流电阻测试耗时长的的问题，所需时间仅为传统方法的1/3。</p> <p>输出电流：自动选择电流（最大20A） 量程范围：0~100Ω 准确度：0.2%±2</p>
	MS-520 20A	<p>提供6档输出电流选择，最大电流为20A，最小电流<5mA，适合更多类型变压器和互感器的直流电阻的测量。</p> <p>输出电流：20A、10A、5A、2A、100mA、<5mA 六档测试 量程：100μΩ~1Ω（20A）、500μΩ~2Ω（10A）、1mΩ~4Ω（5A）、5mΩ~10Ω（2A）、100mΩ~200Ω（100mA）、200Ω~100kΩ（<5mA） 准确度：0.2%±2</p>
	MS-520S 20A 三通道	<p>设有三通道测试功能，以应对星型接法绕组一次接线完成三相直阻测量，自动计算三相不平衡率，极大节省测量时间提高工作效率。</p> <p>输入电流： 三相测试：20A+20A；10A+10A；5A+5A；1A+1A；200mA+200mA；20mA+20mA； 单相测试：40A；20A；10A；5A；1A；200mA；20mA； 量程范围： 三相测试： 20A+20A：0.5mΩ~0.3Ω； 10A+10A：1mΩ~0.6Ω； 5A+5A：2mΩ~1.2Ω； 1A+1A：10mΩ~6Ω； 200mA+200mA：100mΩ~30Ω； 20mA+20mA：10Ω~200Ω； 单相测试： 40A：0.25mΩ~0.5Ω； 20A：0.5mΩ~1Ω； 10A：1mΩ~2Ω； 5A：2mΩ~4Ω； 1A：10mΩ~20Ω； 200mA：100mΩ~100Ω； 20mA：10Ω~20KΩ；</p>

