

## YJJ-3S 绝缘油介电强度测试仪



### 技术特点

- 仪器为三杯一体式设计；
- 5.4"液晶显示屏，中文菜单人机对话方便，具有温度、湿度测量以及时钟显示功能；
- 操作简单，自动完成升压、保持、搅拌、静置、计算、数据存储及打印输出等操作；
- 具有断电存储功能，可自动保存测试结果；
- 具有过压、过流、限位及接地报警功能，以保障操作人员的人身安全；
- 独特的波形整定功能，消除谐波对准确测定的干扰；
- 采用 CPU 和 PLC 双重控制，保障仪器工作稳定可靠；
- 具有 232 接口和蓝牙功能，方便与电脑传输数据。

### 技术规格

输出电压	0~80kV (0~100KV 可设定)
电压畸变率	<2%
升压速率	2.0~3.5 kV/s ( $\Delta = 0.5$ kV/s)
升压器容量	1.5 kVA
测量精度	$\pm (2\%+2\text{字})$
电源电压	AC 220 V $\pm 10\%$
电源频率	50 Hz $\pm 2\%$
功率	200 w
宽×高×纵深	410×390×375 (mm)
净重	29 kg